





**ENSEMBLES ENCASTRABLES (CK)
EN BALLASTS LAYRTON
POUR LAMPES A DECHARGE**
35 - 400W
BASSE FACTEUR
Igniteur + raccordement red, lampe, et condensateur


Class I tw 130


 Raccordement type 1 \square 1 - 2,5 mm²

TYPE	Encastrables ballast modele	LAMPE
	LAYRTON	Puissance (W)

Igniteur Superposition		
IG050/CK1-BF 	HSI-SAPI 3/23 (-P)	MH35
	HSI-SAPI 5/23 (-P)	HPS/MH50
	HSI-SAPI 7/23 (-P)	HPS/MH70
	HSI-SAPI 10/23 (-P)	HPS/MH100
	HSI-SAPI 15/23/SR (-P)	HPS/MH150
Igniteur Dependant		
IG08/CK1-BF	SAPI-HSI 5/23	HPS50
	SAPI-HSI 7/23	HPS70
	SAPI-HSI 15/23/SR	HPS150
IG08/CK1P-BF	SAPI-HSI 5/23-P	HPS50
	SAPI-HSI 7/23-P	HPS70
	SAPI-HSI 15/23/SR-P	HPS150


CK 1


Igniteur Superposition		
IG051/CK2-BF 	HSI-SAPI 15/23 (-P)	HPS/MH150
	HSI-SAPI 25/23 (-P)	HPS/MH250
	HSI-SAPI 40/23 (-P)	MH400 (4,2A)
	HIA-HSI 25/23 (-P)	MH250
	HIA-HSI 40/23 (-P)	MH400 (3,5A)
Igniteur Dependant		
IG08/CK2-BF	SAPI-HSI 15/23	HPS150
	SAPI-HSI 25/23	HPS250
	SAPI-HSI 40/23	HPS400 (4,45A)
IG08/CK2P-BF	SAPI-HSI 15/23-P	HPS150
	SAPI-HSI 25/23-P	HPS250
	SAPI-HSI 40/23-P	HPS400 (4,45A)


CK 2

 Modeles de ballast indique a 230V/50Hz
D'autres tensions et frequences sur demande

 " (-P) " Ballasts
avec ou sans protection thermique

 " -P " Ballasts
avec protection thermique